

Juntura P - N

Material tipo P con
 N_A
impurezas Aceptoras

$$p_{p0} \approx N_A$$

$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A}$$

Material tipo N con
 N_D
impurezas Donadoras

$$n_{n0} \approx N_D$$

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D}$$

Material tipo P con
 N_A
impurezas Aceptoras


W_P

Material tipo N con
 N_D
impurezas Donadoras

W_N


0

Juntura metalúrgica



- Cada hueco que pasa del semiconductor P al N deja una carga negativa fija
- Cada electrón que pasa del semiconductor N al P deja una carga positiva fija
- Se genera una zona de carga espacial llamada “Zona de Deplexion”
- En la zona de deplexion hay campo eléctrico de magnitud E

JUNTURA P-N EN EQUILIBRIO



Huecos por Difusión

Huecos por Campo

$$J_{Dp} = q D_p \frac{dp_n(x)}{dx}$$

$$J_{\mu p} = q \mu_p p_n(x) E(x)$$

En equilibrio

$$J_{Dp} = J_{\mu p}$$

$$q D_p \frac{dp_n(x)}{dx} = q \mu_p p_n(x) E(x)$$

$$E(x) = \frac{D_p}{\mu_p} \frac{1}{p_n(x)} \frac{dp_n(x)}{dx}$$

Campo que establece la condición de equilibrio

$$E(x) = U_T \frac{1}{p_n(x)} \frac{dp_n(x)}{dx}$$

$$V_{j0} = - \int_{-x_p}^{x_n} E(x) dx$$


$$V_{j0} = - U_T \int_{-x_p}^{x_n} \frac{dp_n(x)}{p_n(x)}$$

$$V_{j0} = - U_T \ln p_n(x) \int_{-x_p}^{x_n} .$$

$$V_{j0} = U_T [\ln p_n(-x_p) - \ln p_n(x_n)]$$

$$V_{j0} = U_T \ln \frac{p_n(-x_p)}{p_n(x_n)}$$

$$V_{j0} = U_T \ln \frac{p_{p0}}{p_{n0}}$$

 $p_{p0} \approx N_A$

 $p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D}$

Tensión de juntura para equilibrio



$$V_{j0} = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

$$V_{j0} = U_T \ln \frac{p_n(-x_p)}{p_n(x_n)}$$

$$\frac{V_{j0}}{U_T} = \ln \frac{p_n(-x_p)}{p_n(x_n)}$$

$$e^{V_{j0}/U_T} = \frac{p_n(-x_p)}{p_n(x_n)}$$

$$p_n(-x_p) = p_n(x_n) e^{\left(V_{j0}/U_T \right)}$$

$$p_n(x_n) = p_n(-x_p) e^{\left(-V_{j0}/U_T \right)}$$

Concentraciones de huecos
de la juntura en equilibrio

$$p_n(x_n) = p_{n0}$$


$$p_n(-x_p) = p_{p0}$$

$$p_{n0} = p_{p0} e^{\left(-V_{j0}/U_T \right)}$$

Analizando la
concentración
de electrones

$$n_{p0} = n_{n0} e^{\left(-V_{j0}/U_T \right)}$$

JUNTURA P-N EN EQUILIBRIO




$$n_{p0} = n_{n0} e^{\left(-V_{j0}/U_T\right)}$$

$$p_{n0} = p_{p0} e^{\left(-V_{j0}/U_T\right)}$$

$$V_{j0} = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

- Con la juntura en equilibrio en la zona de deplexion se establece un potencial V_{j0}
- Las concentraciones de huecos y electrones en los bordes de la zona de deplexion están relacionadas por la exponencial $e^{\left(-V_{j0}/U_T\right)}$

JUNTURA P-N CON POLARIZACION DIRECTA




- Aplicamos una tensión exterior V_D
- La tensión a través de la zona de deplexion es $(-V_{j0} + V_D)$
- Al cambiar la tensión las nuevas concentraciones de portadores son:

$$n_p(-x_p) = n_{n0} e^{\left[\frac{(-V_{j0} + V_D)}{U_T} \right]}$$

$$p_n(x_n) = p_{p0} e^{\left[\frac{(-V_{j0} + V_D)}{U_T} \right]}$$

$$n_p(-x_p) = n_p(x_n) e^{\left[\frac{(-V_{j0} + V_D)}{U_T} \right]}$$



$$n_p(-x_p) = n_p(x_n) e^{\left(\frac{-V_{j0}}{U_T} \right)} e^{\left(\frac{V_D}{U_T} \right)}$$

$$n_p(x_n) = n_{n0} \quad n_{n0} e^{\left(\frac{-V_{j0}}{U_T} \right)} = n_{p0}$$

$$n_p(-x_p) = n_{n0} e^{\left(\frac{-V_{j0}}{U_T} \right)} e^{\left(\frac{V_D}{U_T} \right)}$$

$$n_p(-x_p) = n_{p0} e^{\left(\frac{V_D}{U_T} \right)}$$

$$p_n(x_n) = p_n(-x_p) e^{\left(\frac{-V_{j0}}{U_T} \right)} e^{\left(\frac{V_D}{U_T} \right)}$$

$$p_n(-x_p) = p_{p0} \quad p_{p0} e^{\left(\frac{-V_{j0}}{U_T} \right)} = p_{n0}$$

$$p_n(x_n) = p_{p0} e^{\left(\frac{-V_{j0}}{U_T} \right)} e^{\left(\frac{V_D}{U_T} \right)}$$

$$p_n(x_n) = p_{n0} e^{\left(\frac{V_D}{U_T} \right)}$$

- Como consecuencia de la tensión V_D se produce:
 - Una inyección de huecos [$p_n(x_n)$] de la zona P a la N
 - Una inyección de electrones [$n_p(-x_p)$] de la zona N a la P

LEY DE LA JUNTURA

$$n_p(-x_p) = n_{p0} e^{(V_D/U_T)}$$

$$p_n(x_n) = p_{n0} e^{(V_D/U_T)}$$

- Podemos calcular como se distribuyen los electrones y huecos inyectados aplicando la ecuación de continuidad en la zona N y P
- Las condiciones iniciales para aplicar la ecuación de continuidad son

$$E = 0$$

$$\frac{dp_n}{dt} = \frac{dn_p}{dt} = 0$$

$$p_n(x_n) = p_{n0} e^{(V_D/U_T)}$$

$$n_p(-x_p) = n_{p0} e^{(V_D/U_T)}$$


- La solución de la ecuación de continuidad nos dará

$$p_n(x)$$

$$n_p(x)$$

$$n_p(x) = [n_p(-x_p) - n_{p0}] e^{\frac{(x+x_p)}{L_n}} + n_{p0}$$

$$p_n(x) = [p_n(x_n) - p_{n0}] e^{\frac{(-x+x_n)}{L_p}} + p_{n0}$$



$$\frac{dn_p(x)}{dx} \neq 0$$

Tendremos corrientes por difusión de huecos en la zona N y electrones en la zona P


$$J_n(x) = q D_n \frac{dn(x)}{dx}$$

$$\frac{dp_n(x)}{dx} \neq 0$$

$$J_p(x) = -q D_p \frac{dp(x)}{dx}$$

CORRIENTES POR DIFUSION EN LA JUNTURA P-N


POLARIZADA DIRECTA



$$J_{Dn}(x) = \frac{qD_n[n_p(-x_p) - n_{p0}]}{L_n} e^{\left(\frac{x+x_p}{L_n}\right)} \longrightarrow \text{para } x \leq -x_p$$

$$J_{Dp}(x) = \frac{qD_p[p_n(x_n) - p_{n0}]}{L_p} e^{\left(\frac{-x+x_n}{L_p}\right)} \longrightarrow \text{para } x \geq x_n$$

CORRIENTE TOTAL EN LA JUNTURA P-N POLARIZADA DIRECTA



$$J_T = J_{Dn}(x) + J_{\mu p}(x) \longrightarrow \text{para } x \leq -x_p$$

$$J_T = J_{Dp}(x) + J_{\mu n}(x) \longrightarrow \text{para } x \geq x_n$$

$$J_T = J_{\mu n}(W_N) = J_{\mu p}(-W_P)$$

$$J_T = J_{Dp}(x_n) + J_{Dn}(-x_p)$$

ECUACION DE LA JUNTURA P-N

$$J_T = J_{Dp}(x_n) + J_{Dn}(-x_p)$$

$$J_{Dp}(x) = \frac{qD_p[p_n(x_n) - p_{n0}]}{L_p} e^{\left(\frac{-x+x_n}{L_p}\right)}$$



$$J_{Dp}(x_n) = \frac{qD_p[p_n(x_n) - p_{n0}]}{L_p}$$

$$p_n(x_n) = p_{n0} e^{\left(\frac{V_D}{U_T}\right)}$$

$$J_{Dp}(x_n) = \frac{qD_p p_{n0}}{L_p} [e^{\left(\frac{V_D}{U_T}\right)} - 1]$$

$$J_{Dn}(x) = \frac{qD_n[n_p(-x_p) - n_{p0}]}{L_n} e^{\left(\frac{x+x_p}{L_n}\right)}$$



$$J_{Dn}(-x_p) = \frac{qD_n[n_p(-x_p) - n_{p0}]}{L_n}$$

$$n_p(-x_p) = n_{p0} e^{\left(\frac{V_D}{U_T}\right)}$$

$$J_{Dn}(-x_p) = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} [e^{\left(\frac{V_D}{U_T}\right)} - 1]$$

$$J_T = \left[\frac{qD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} \right] [e^{\left(\frac{V_D}{U_T}\right)} - 1]$$


$$J_T = J_S \left[e^{\left(V_D / U_T \right)} - 1 \right]$$

$$J_S = \left[\frac{q D_p p_{n0}}{L_p} + \frac{q D_n n_{p0}}{L_n} \right]$$

$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D}$$

$$J_S = q n_i^2 \left[\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right]$$




$$I_S = J_S \times A$$

$$I_S = q n_i^2 A \left[\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right]$$

$$I = J \times A$$

$$I = I_S \left[e^{\left(V_D / U_T \right)} - 1 \right]$$

Ecuación de la Juntura P - N



Depende de la polarización


$$I = I_s [e^{(V_D/u_T)} - 1]$$

Depende de la fabricación


$$I_s = qn_i^2 A \left[\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right]$$

CARACTERISTICA V- I JUNTURA P-N

$$I_s = 1,1 \times 10^{-8}$$



$$I = I_s [\exp (V_D/U_T) - 1]$$



V	I
0,1	8,39E-08
0,125	1,52E-07
0,15	2,68E-07
0,175	4,68E-07
0,2	8,09E-07
0,225	1,40E-06
0,25	2,40E-06
0,275	4,13E-06
0,3	7,08E-06
0,325	1,22E-05
0,35	2,08E-05
0,375	3,58E-05
0,4	6,13E-05
0,425	1,05E-04
0,45	1,80E-04
0,475	3,09E-04
0,5	5,30E-04
0,525	9,09E-04
0,55	1,56E-03
0,575	2,67E-03
0,6	4,58E-03
0,625	7,86E-03
0,65	1,35E-02
0,675	2,31E-02
0,7	3,96E-02
0,725	6,79E-02
0,75	1,17E-01
0,775	2,00E-01
0,8	3,43E-01
0,825	5,87E-01
0,85	1,01E+00